

MA onPC command wing

Art.-Nr. 120120



Mit dem MA onPC command wing hat MA Lighting ein Produkt entwickelt, das ganz für den flexiblen und mobilen Einsatz ausgelegt ist und gleichzeitig die komfortablen Programmierungsmöglichkeiten der grandMA2 Serie bietet. In Kombination mit grandMA2 onPC wird das MA onPC command wing zu einer leistungsstarken Lichtsteuerung, die bis zu 2.048 Parameter bietet und nahezu an jedem Ort verwendet werden kann – und dies zu einem günstigen Preis! Die Ausgabe der Parameter erfolgt über zwei eingebaute DMX-Anschlüsse und über Ethernetprotokolle durch grandMA2 onPC.

Das MA onPC command wing ist eine für die grandMA2 onPC Software optimierte Hardware, die eine nahezu identische Benutzeroberfläche wie die grandMA2 Pulte bietet. Dabei verfügt das MA onPC command wing über die Command Section der grandMA2 Pulte, was das Arbeiten mit grandMA2 onPC deutlich schneller und komfortabler macht. Mittels eines einfachen USB-Kabels wird das MA onPC command wing mit dem Computer bzw. der grandMA2 onPC Software verbunden. Damit hat der User Zugriff auf DMX, MIDI, Timecode und analoge Remote Ports. Als cleveres Detail ist ein Anschluss für ein Kensington Schloss integriert.

Immer wenn es schwierig ist, mit einem grandMA2 Pult zu arbeiten, ist das MA onPC command wing in Kombination mit der grandMA2 onPC Software die optimale Alternative. Mit ihm lassen sich Shows programmieren und fahren – und das in der gewohnten grandMA2 Benutzerumgebung. Daher ist das MA onPC command wing nicht nur eine perfekte Back-up-Lösung innerhalb des grandMA2 Systems, sondern auch eine leistungsstarke Alternative für Reisen, kleinere Shows, Clubs und Theater sowie für die Vorprogrammierung.

Es ist außerdem möglich, die Fader-Zahl zu erhöhen, indem ein MA onPC fader wing mit dem MA onPC command wing verbunden wird. Zusätzlich stellt das MA onPC fader wing 2.048 Parameter und vier DMX-Ausgänge zur Verfügung. MA

8Port Node onPC und MA 4Port Node onPC addieren 2.048 Parameter und acht bzw. vier DMX-Linien. Die Obergrenze liegt bei 4.096 Parametern.

Bitte beachten Sie, dass sich an jeden Computer, auf dem grandMA2 onPC installiert ist, jeweils ein MA onPC command wing und bis zu zwei MA onPC fader wing gemeinsam anschließen lassen.

Eigenschaften

- Echtzeitsteuerung für bis zu 2.048 Parameter in Verbindung mit grandMA2 onPC (bis zu 65.536 Parameter als Back-up im MA System)
- Erweiterbar bis 4.096 Parameter
- Command Section ähnlich der grandMA2
- 2 A/B Fader (100mm)
- 1 Dimmer-Rad
- Individuell hinterleuchtete und individuell dimmbare, geräuschlose Tasten, d.h. ohne Klick
- Integriertes, universelles Netzteil
- Leicht und kompakt, ideal für den mobilen Einsatz
- Ergonomisches Design
- Einfach via USB-Kabel mit dem PC verbinden, auf dem grandMA2 onPC installiert ist

Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
120135	Staubschutzhülle MA onPC command wing	1

USB-Kabel 2.0m (129449)

Kaltgerätekabel (verriegelbar) 1.9m Ende offen

MA Quick Manual (4010669)

Technische Daten

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	120V/230V, 50/60Hz (schaltet automatisch um)
Leistung	40VA
Maße	540 x 400 x 75mm / 21,3 x 15,7 x 3inch
Gewicht (ohne Verpackung)	6kg / 13,2lbs
Steckverbinder ausgangsseitig	2 x XLR 5pin (DMX) 1 x USB 1 x DIN (MIDI)
Steckverbinder eingangsseitig	1 x XLR 5pin (DMX) 1 x XLR 3pin (SMPTE) 1 x DIN (MIDI) 1 x Sub-D 15pol (Analogue Remote) 1 x IEC 60320 C13/C14 (Kaltgerätestecker)

Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
120120	MA onPC command wing

Zubehör

Art.-Nr.		Bezeichnung
121045	legacy	MA Case für MA onPC command wing, schwarz
120134	legacy	MA onPC wing Tasche, für MA onPC command wing und MA onPC fader wing
4001092		MA Magnetfolie zur Beschriftung von 6 Fadern, (ohne Stift)
120126	legacy	MA Magnetfolie zur Beschriftung von 6 Fadern, (inkl. Edding OHP Stift)
130214	legacy	MA 8Port Node onPC, zur Parametererweiterung
130212	legacy	MA 4Port Node onPC, zur Parametererweiterung
130223	legacy	MA 2Port Node onPC 2K, zur Parametererweiterung
130222	legacy	MA 2Port Node onPC 1K, zur Parametererweiterung
130191	legacy	MA 2Port Node onPC, 512 Parameter, Rigging-Box EU, 2 x DMX-in
130171	legacy	MA 2Port Node onPC PRO, 1.024 Parameter, Rigging-Box EU, 2 x DMX-in

Weitere Produktbilder

