# MA onPC fader wing

Art.-Nr. 120125

**Mit dem MA onPC fader wing kommt MA Lighting dem Bedarf nach einer mobilen Steuerungslösung entgegen, die dem User in Verbindung mit der kostenfreien grandMA2 onPC Software reale Fader und Tasten bietet. Doch damit nicht genug, zusätzlich stellt das MA onPC fader wing auch 2.048 Parameter zur Verfügung, wenn es mit grandMA2 onPC verbunden wird. Die Ausgabe der Parameter erfolgt über vier eingebaute DMX-Anschlüsse und über Ethernetprotokolle durch grandMA2 onPC.**

Für die Verbindung des MA onPC fader wing mit der grandMA2 onPC Software wird nur ein einfaches USB-Kabel benötigt. Das MA onPC fader wing ist speziell entwickelt worden, um in Kombination mit dem MA onPC command wing ein Maximum an Leistung aus der grandMA2 onPC Software zu holen. Um USB-Anschlüsse zu sparen, lässt sich die USB-Verbindung des MA onPC command wing durch das MA onPC fader wing durchschleifen.
Während das MA onPC command wing auf der Command Section der grandMA2 basiert, orientiert sich das MA onPC fader wing an der Fader Section der Pulte. In der Kombination MA onPC command wing mit MA onPC fader wing bieten die Produkte somit eine ähnliche Benutzeroberfläche und auch nahezu identische Möglichkeiten wie die grandMA2 Pulte – all das aber zu einem deutlich günstigeren Preis.
Darüber hinaus bietet das MA onPC fader wing einige clevere Details wie einen Anschluss für ein Kensington Schloss und einen USB-Anschluss für eine externe Pultleuchte. Aufgrund dieser Details und des ergonomischen Designs ist das tägliche Arbeiten mit dem MA onPC fader wing äußerst effektiv.
Das MA onPC fader wing ermöglicht es, die Parameterzahl zu erhöhen – bis zu einer maximalen Obergrenze von 4.096 Parametern – und bietet damit ein breites Anwendungsspektrum. So addieren zum Beispiel MA 4Port Node onPC und MA 8Port Node onPC 2.048 Parameter und vier bzw. acht DMX-Linien.
Bitte beachten Sie, dass sich an jeden Computer, auf dem grandMA2 onPC installiert ist, jeweils ein MA onPC command wing und bis zu zwei MA onPC fader wing gemeinsam anschließen lassen.

## Eigenschaften

- Echtzeitsteuerung für bis zu 2.048 Parameter in Verbindung mit grandMA2 onPC (bis zu 65.536 Parameter als Back-up im MA System)
- Erweiterbar bis 4.096 Parameter
- 4 DMX out (XLR 5pin)
- Fader/Executor Section ähnlich der grandMA2
- 15 Executor-Fader, 45 Executor-Buttons, 15 Button-Executor
- Individuell hinterleuchtete und individuell dimmbare, geräuschlose Tasten, d.h. ohne Klick
- USB-Anschluss für externe Pultleuchte
- Integriertes, universelles Netzteil
- Leicht und kompakt, ideal für den mobilen Einsatz
- Ergonomisches Design
- Einfach via USB-Kabel mit dem PC verbinden, auf dem grandMA2 onPC installiert ist

## Lieferumfang

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|---|
| 120136 | Staubschutzhülle MA onPC fader wing | 1 |

USB-Kabel 2.0m (129449)
Kaltgerätekabel (verriegelbar) 1,9m Ende offen
MA Quick Manual (4010669)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebsspannung/ Versorgungsspannung** | 120V/230V, 50/60Hz (schaltet automatisch um) |
| **Leistung** | 40VA |
| **Maße** | 365 x 395 x 70mm / 14,4 x 15,6 x 2,8inch |
| **Gewicht (ohne Verpackung)** | 4,5kg / 9,9lbs |
| **Steckverbinder ausgangsseitig** | 4 x XLR 5pin (DMX)<br>2 x USB |
| **Steckverbinder eingangsseitig** | 1 x USB |

## Artikel

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 120125 | MA onPC fader wing |

## Zubehör

| Art.-Nr. | | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 121046 | | MA Case für MA onPC fader wing, schwarz |
| 120134 | legacy | MA onPC wing Tasche, für MA onPC command wing und MA onPC fader wing |
| 4001091 | | MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, (ohne Stift) |
| 120123 | legacy | MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, (inkl. Edding OHP Stift) |
| 130214 | legacy | MA 8Port Node onPC, zur Parametererweiterung |
| 130212 | legacy | MA 4Port Node onPC, zur Parametererweiterung |
| 130223 | legacy | MA 2Port Node onPC 2K, zur Parametererweiterung |
| 130222 | legacy | MA 2Port Node onPC 1K, zur Parametererweiterung |
| 130191 | legacy | MA 2Port Node onPC, 512 Parameter, Rigging-Box EU, 2 x DMX-in |
| 130171 | legacy | MA 2Port Node onPC PRO, 1.024 Parameter, Rigging-Box EU, 2 x DMX-in |

## Weitere Produktbilder