

MA Digital Dimmer

6 x 5,7kVA, Doppelautomaten, Harting HsB6 Ausgang

Art.-Nr. 140507



Mit dem MA Digital Dimmer Touring hat MA Lighting einen Dimmer-Standard gesetzt – nicht zuletzt durch die sprichwörtliche Zuverlässigkeit dieser „fleißigen Arbeitspferde“.

Gesteuert über Hochleistungsrechner mit Time-Processing-Unit bieten diese Dimmer nicht nur eine digitale Einstellung des Zündzeitpunktes beim Phasenanschnitt, sondern speichern auch alle Einstellungsdaten und Cue-Memories im nichtflüchtigen EPROM. Ein Austausch des Betriebssystems für spätere Software-Erweiterungen ist jederzeit per EPROM möglich. Die DMX-Ansteuerung mit Einzelkanal oder Sequenzpatch, die Haltefunktion oder der Memory für die Dimmerausgangswerte bei DMX-Ausfall und die Master-/Slave-Kopplung mit weiteren Dimmern sind nur einige weitere Highlights dieser Spitzenprodukte.

Digital-Dimmer-Einschub 19"/3HE mit sechs Einzel-Kreisen 5,7kVA für größte Lasten. Absicherung über Einfach- oder Doppelautomaten. Sonstige Funktionen und Ausführung sind wie beim MA Digital Dimmer Touring 12 x 2,3kVA.

Eigenschaften

- Stabiles, beschichtetes 19"/3 HE Stahlblechgehäuse mit Innenchassis
- 3 Leistungsklassen mit dauerlastfesten 2,3kVA, 3,7kVA oder 5,7kVA
- Master-/Slave-Modus für simultanen Programmaufruf über MIDI

Lieferumfang

Lieferung des Geräts mit montierter Netzzuleitung H07RN-F 5G 10mm²

Technische Daten

Maße	483 x 132 x 410mm / 19 x 5,2 x 16,1inch
Gewicht (ohne Verpackung)	34kg / 75,0lbs

Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
140507	MA Digital Dimmer, 6 x 5,7kVA, Doppelautomaten, Harting HsB6 Ausgang

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
140701 legacy	Analog Input Nachrüstbuchse, Socapex
140702 legacy	Analog Input Nachrüstbuchse, Tuchel
140703 legacy	Analog Input Nachrüstbuchse, DIN 41622