



# grandMA3 2Port Node

Art.-Nr. 4010515



Der grandMA3 2Port Node ist die kompakteste Lösung, um Netzwerkdaten in DMX zu wandeln. Der in einem 8"/1HE Gehäuse verbaute Node ist einfach zu installieren und gibt synchron zwei DMX-Universen aus jeder grandMA3 Session aus – wo immer sie benötigt werden. Das einzigartige Halterungszubehör ermöglicht bei Bedarf vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Der grandMA3 2Port Node ist auch als PoE-Variante erhältlich (Power over Ethernet).

Alle grandMA3 xPort Nodes sind für die stetig steigenden Anforderungen im Touring-Alltag und Installationsbereich ausgelegt. Die Nodes stellen ein sicheres und stabiles Rückgrat für den synchronisierten Datentransport bereit. Um einen einfachen Zugang zu DMX-Output und Input zu gewährleisten, sind alle Nodes von einer Konsole oder einem onPC Arbeitsplatz in der Session fernkonfigurierbar.

Darüber hinaus sind alle grandMA3 xPort Nodes auch als onPC Version erhältlich, mit deren Hilfe sich Parameter für onPC Arbeitsplätze freischalten lassen (mehr dazu unter grandMA3 onPC solutions).

Alle grandMA3 xPort Nodes sind in der Lage, MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten. Zudem sind alle Nodes vollständig RDM kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht die einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Überblick über den Status jedes Nodes.

Um höchstzuverlässigen und stabilen Datenaustausch zu gewährleisten, sind alle grandMA3 xPort Nodes mit einem leistungsstarken Prozessor und einer 1 000 Mbit/s Netzwerkschnittstelle ausgestattet.

Die grandMA3 xPort Nodes sind hochqualitative Lösungen für stark ausgelastete Netzwerkverbindungen und vermeiden das Verwerfen von DMX- oder RDM-Paketen.

Noch nie war es einfacher, stabile DMX-Netzwerke zu entwerfen und aufrechtzuerhalten.



## Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
4025695	MA Quick Manual für grandMA3 Nodes	1

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W-TOP)

## Technische Daten

<b>Parameter</b>	keine
<b>Parameter Mode2</b>	keine
<b>Betriebsspannung/</b>	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
<b>Versorgungsspannung</b>	
<b>Leistung</b>	max. 15 VA
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
<b>Maße</b>	207 x 184 x 43 mm / 9 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe)
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	2 kg / 5 lbs
<b>Steckverbinder</b>	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ A)

## Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
4010515	grandMA3 2Port Node

## Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130281	MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit - Leerblende
130285	MA 2Port Node 19" Rack Einbau Kit - XLR Anschlüsse
130283	MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit - 2x Nodes
130284	MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter
210650	Adapterkabel-Set für MA 2Port Node, 2x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45
210627	Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 4x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m)
210628	Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45

## Weitere Produktbilder

