grandMA2 full-size

Art.-Nr. 120111



Mit der grandMA2 full-size präsentiert MA Lighting sein leistungsstärkstes Pult, das die Ansteuerung von Weißlicht, Moving Lights, LEDs sowie Medienservern komfortabel in einer Plattform integriert.

Ausgestattet mit neuester Technik und besonderen Features (z.B. einem Multi-Touch Command-Screen und einem integrierten Tastaturauszug), ist die grandMA2 full-size in allen Einsatzbereichen zu Hause. Das Pult bietet eine intuitive und schnelle Steuerung aller Fixtures und Kanäle. Außerdem sind dank des grandMA2 fader wing bis zu 60 zusätzliche Executor-Motorfader verfügbar und für eine nahezu unbegrenzte Seitenzahl einsetzbar.

Darüber hinaus lassen sich Showfiles von Serie 1 Pulten für die grandMA2 konvertieren. Um die Arbeit noch einfacher zu gestalten, befinden sich alle Bedienelemente bei jedem Pultmodell der grandMA2 Serie an gleicher Stelle – ein Umdenken ist nicht mehr notwendig. Mit der grandMA2 bieten sich höchst flexible und komfortable Programmiermöglichkeiten inklusive einer nahezu unbegrenzten Zahl an Presets, Cues, Seiten, Sequenzen und Effekten.

Alle grandMA2 Pulte sind auch als Silent Version mit einem extrem leisen Lüfter für geräuschempfindliche Projekte verfügbar.

Eigenschaften

- Echtzeitsteuerung für bis zu 65.536 Parameter pro Session in Verbindung mit MA NPU (entspricht 256 DMX-Universen)
- 8.192 HTP-/LTP-Parameter
- 6 DMX-Ausgänge
- 3 interne TFT-Wide-Touchscreens (15,4" WXGA)
- 2 externe TFT-Bildschirme anschließbar (UXGA, können Touchscreens sein)
- 1 interner Command-Screen – Multi-Touch (9" SVGA)
- 30 Executor-Motorfader
- Integrierter Tastaturauszug
- Eingebaute unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- 2 etherCON-Anschlüsse, 5 USB 2.0 Anschlüsse
- Motorisiertes Monitor-Wing
- 2 motorisierte A/B-Fader 100mm
- Individuell hinterleuchtete und individuell dimmbare, geräuschlose Tasten, d.h. ohne Klick

Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
120131	Staubschutzhülle grandMA2 full-size	1
120122	MA LED-Pultleuchte grandMA2, Winkelstecker 90° XLR 4pin, Länge 27"	2
4001091	MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, (ohne Stift)	2

Integriertes Keyboard

Technische Daten

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	120V/230V, 50/60Hz (schaltet automatisch um)
Leistung	350VA
Maße	1.284 x 204 x 661mm / 50,6 x 8 x 26inch
Gewicht (ohne Verpackung)	46kg / 101lbs
Steckverbinder ausgangsseitig	6 x XLR 5pin (DMX) 2 x DVI (externer Monitor) 2 x etherCON 1 x MA Link (grandMA2 fader wing) 5 x USB 1 x DIN (MIDI) 2 x XLR 4pin (desklight)
Steckverbinder eingangsseitig	1 x XLR 5pin (DMX) 1 x XLR 3pin (Sound) 1 x XLR 3pin (SMPTE) 1 x DIN (MIDI) 1 x Sub-D 25pol (Analogue Remote) 1 x powerCON

Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
120111	grandMA2 full-size

Zubehör

Art.-Nr.		Bezeichnung
121029		MA Case für grandMA2 full-size, mit Rollen (by Amptown)
121030		MA Case für grandMA2 full-size, ohne Rollen (by Amptown)
120121	legacy	grandMA2 fader wing
130032	legacy	MA NPU (Network Processing Unit)
120123	legacy	MA Magnetfolie zur Beschriftung von 15 Fadern, (inkl. Edding OHP Stift)
129434		MA Schutzhülle für zwei LED-Pultleuchten, 27"
120142	legacy	MA remote control package, inkl. Apple iPad® (16GB)
120141	legacy	MA remote control package, inkl. Apple iPod® touch (8GB)
120129		Externe Tastatur USB für grandMA2, Layout US
120127	legacy	Externe Laser Maus, USB, für grandMA2

Weitere Produktbilder





